

## Receptor inalámbrico para panel de alarma

- » Para uso en paneles de las series Intelbras 2000 y 4000 (excepto ANM 2003)
- » Alcance de hasta 100 metros en línea de vista.
- » Recepción de hasta 128 dispositivos (sensores y mando a distancia) de la serie AMT y hasta 48 dispositivos de la serie ANM
- » Reconocimiento de hasta 62 usuarios a través del mando a distancia (en la serie AMT)
- » Conexión de largo alcance a través del bus AB (RS485) y a través del bus T1, T2 (RS232)
- » Frecuencia de funcionamiento de 433,92 MHz con tecnología Smart Code (código fijo – 24 bits).



El receptor XAR 4000 SMART es compatible con toda la línea de centrales de alarma ANM 2000 que disponen del bus T1T2, y también con las centrales de alarmas AMT 1000, AMT 2018 AND SMART y AMT 4010 SMART (alarma monitorizada), que disponen de los buses T1T2 y AB (RS485). El receptor funciona con modulaciones OOK o FSK, sirviendo así a todos los sensores inalámbricos Intelbras destinados a centrales de alarmas.

## Especificaciones técnicas

<b>Tensión de alimentación</b>	12 a 15 Vdc
<b>Consumo</b>	60 mW
<b>Paneles compatibles</b>	Séries 2000 e 4000
<b>BUS de datos</b>	T1T2 e AB
<b>Frequência de operação</b>	433,92 MHz
<b>Modulación</b>	OOK e FSK
<b>Dispositivos</b>	Hasta 48 dispositivos (paneles no monitoreados) Hasta 128 dispositivos (paneles monitoreados)
<b>Alcance</b>	100 metros sin barreras
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De -10 a 50 °C, humedad relativa de hasta el 90 %
<b>Dimensiones (ancho x alto x fondo)</b>	31 x 141 x 86 mm
<b>Peso</b>	76 gramos